

GIBIDI AU1590 - AU1600 - AU1610 - AU1680 - AU1810 -DOMINO



DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor pulse los botones 1 y 2 de un mando en uso durante dos segundos..
2. Pulse el nuevo emisor.
3. Espere seis segundos hasta que acabe el tiempo de programación.
4. El nuevo emisor está programado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse el botón LEARN / CH1 durante un segundo.
2. Pulse el nuevo emisor.
3. Espere seis segundos hasta que acabe el tiempo de programación.
4. El nuevo emisor está programado.